

## KM-X1 音频分配器



### 产品描述

- KM-X1 音频分配器（主/备一体机）
- 12路MIC模拟输入
- 带增益控制和+48V幻象电源
- 36路XLR模拟输出
- A-OUTPUT1-12主输出
- B-OUTPUT1-12辅输出
- C-OUTPUT1-12监听输出

### 技术参数

| INPUT1-12 输入 |                 | OUTPUT1-12 A,B,C输出 |                 |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 最大输入         | +20dBu          | 最大输出               | +20dBu          |
| 增益           | 0dB~50dB        | 频率响应               | ±2dB@20Hz-20kHz |
| 频率响应         | ±2dB@20Hz-20kHz | 失真度                | ≤0.02%          |
| 失真度          | ≤0.02%          | 串音                 | <-95dBu(A+权)    |
|              |                 | 底噪                 | <-105dBu(A+权)   |

## KM-UDX1 音频切换器



### 产品描述

- 24路XLR模拟输入
- A-INPUT1-12主输入
- B-INPUT1-12辅输入
- 12路XLR模拟输出
- 主输入故障时自动切换到辅输入
- A、B-主输入/辅输入，系统管理员强制切换
- 4.3英寸全贴合彩色液晶触摸屏
- 主调音台和辅调音台实时数据同步
- RS-232控制/2个GPIO控制

### 技术参数

| INPUT1-12 输入 |                 | OUTPUT1-12 A,B,C输出 |                                                              |
|--------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 最大输入         | +20dBu          | 最大输出               | +20dBu                                                       |
| 频率响应         | ±2dB@20Hz-20kHz | 频率响应               | ±2dB@20Hz-20kHz                                              |
| 失真度          | ≤0.02%          | 失真度                | 0.02%                                                        |
|              |                 | 串音                 | A、B强切按键弹起，相邻信道：<-77dBu(A+权)<br>A、B强切按键按下，相邻信道：<-79dBu(A+权)   |
|              |                 | 底噪                 | A、B强切按键弹起，输入对输出：<-87dBu(A+权)<br>A、B强切按键按下，输入对输出：<-99dBu(A+权) |